



Hydrolux HL 5

Detector de pierderi miniatural

Beneficii:

- ▶ **Caracteristici audio excelente, optimizate**
- ▶ **3 selecții de filtre**
- ▶ **Tastă mută (fără zgomot static în căști)**
- ▶ **Transmisie wireless**
- ▶ **LED încorporat pentru lucrul în medii întunecoase**



Descriere

Noul Hydrolux® HL 5 de la SebaKMT este un locator de pierderi de apă profesional miniatural, dar foarte flexibil, cu indicație optică și acustică a pierderilor și cu transmisie radio. El își găsește locul în buzunarul fiecărui specialist din sectorul de distribuție și este adecvat pentru o verificare și monitorizare in situ a pierderilor de apă sau agent termic.

Transmisia radio către căști a zgomotului de pierdere oferă o libertate de mișcare maximă. Senzorul piezo-ceramic ultrasensibil cu control automat al nivelului semnalului permite o analiză cantitativă excelentă a zgomotelor, chiar și pe conductele din plastic.

Cele trei setări ale filtrelor permit configurarea receptorului pentru fiecare situație întâlnită în practică, fie că este utilizat cu țărșul de contact fie ca un microfon de teren.

Lampa încorporată este utilă pentru locurile întunecate și este extrem de folositoare mai ales în cămine sau pivnițe.

Avantaje dintr-o privire

- ▶ Încape în buzunarul fiecărui operator
- ▶ Tastă mută (fără zgomote nedorite în căști)
- ▶ 3 setări de filtre, fixe
- ▶ Caracteristici audio excelente, optimizate
- ▶ Adaptor (trepied) opțional pentru utilizare și ca microfon de teren
- ▶ Operare ușoară, cu un buton
- ▶ Detectare imediată a pierderilor
- ▶ Transmisie prin radio a semnalului
- ▶ Domeniu de transmisie radio 20 m
- ▶ Lampă cu LED alb încorporată
- ▶ Afișaj cu LED-uri cu 10 trepte

HL 5 este ușor de utilizat:

- ▶ Amplasați HL 5 cu senzorul pe obiectul de verificat
- ▶ Porniți căștile wireless
- ▶ Setați controlul semnalului pt. o transmisie audio optimă
- ▶ Apăsăți pe butonul de pornire al HL 5
- ▶ Urmăriți indicația pe afișajul LED
- ▶ Dacă afișajul este stabil, există sau consum de apă sau o posibilă pierdere
- ▶ Dacă nivelul scade spre la zero nu avem pierdere
- ▶ Măsurați ulterior într-o altă locație adiacentă, pentru a vă apropia de locul pierderii

Specificații tehnice

Indicare starea pierderii	afișaj cu leduri
Rezoluție	0 la 10 trepte de nivel
Baterii	HL 5 – 2 x 1,5 V AA Căști – 2 x 1,5 V AAA
Filtre	3 setări fixe (joase, bandă largă, înalte)
Domeniu de frecvențe	40 ... 4000 Hz
Frecvență radio	864 MHz
Transmisie radio	max. 20 m
Lampă cu LED	integrată
Dimensiuni	114 x 35 x 25 mm
Autonomie	circa 50 ore

Set livrat

- ▶ HL 5 cu emițător FM utilizând transmisie pe 864 MHz
- ▶ Căști wireless cu receptor FM
- ▶ 2 baterii 1,5 V AA pentru HL 5
- ▶ 2 baterii 1,5 V AAA pentru căști
- ▶ 1 țărș de contact (extensie) și un magnet
- ▶ 1 geantă de transport
- ▶ 1 set de instrucțiuni

Accesorii

- ▶ Trepied (PAM U-D)
- ▶ Adaptor șpinglu (S42)
- ▶ Adaptor șpinglu (S20)